



Technische Daten LED Deckenleuchte Connect 16W 1440lm - 865 | 120cm - 12x Verbindbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| EAN | 8719157915175 |
| Herstellername | Noxion LED T5 Batline 16W 6500K 1200mm |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 1x28 |
| Watt | 16 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500K - Tageslichtweiß |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1440 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.50 |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Länge | 120cm |

Produkttyp LED Deckenleuchte

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung] |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -15°C bis +45°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |

Maße

| | |
|-------------|------|
| Länge | 1200 |
| Breite (mm) | 28 |
| Höhe (mm) | 35.6 |

Sensorinformationen

| | |
|--------------|--|
| Sensor | ohne Sensor |
| Inkl. Sensor | Nein |
| Sensortyp | warum BudgetLight? Kein Sensor |

 die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

 einfache **Retour**  **effiziente LEDs**